

Installation rapide

MOBOTIX CLOUD 304+

© 2023 MOBOTIX AG



Table des matières

Table des matières	2
Support	3
Avis	4
Mentions légales	5
Pièces livrées, connecteurs et dimensions	7
MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge : contenu de la livraison	8
MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge- Connecteurs (avants)	9
MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge – Connecteurs (arrières)	9
MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge – Dimensions	10
Mise en route	11
Spécifications techniques	19
Matériel MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge	20

Support

Si vous avez besoin d'une assistance technique, contactez votre concessionnaire MOBOTIX. Si votre concessionnaire ne peut pas vous aider, il contactera le canal d'assistance afin d'obtenir une réponse le plus rapidement possible.

Si vous disposez d'un accès Internet, vous pouvez ouvrir le service d'assistance MOBOTIX pour obtenir des informations supplémentaires et des mises à jour logicielles. Rendez-vous sur :

www.mobotix.com/fr > **Support** > **Centre d'assistance**



Avis

Avis généraux

- Ce Installation rapide est donné uniquement à titre de référence.
- Toutes les conceptions/procédures indiquées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis écrit.
- Toutes les marques et marques déposées mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Pour plus d'informations, consultez notre site Web www.mobotix.com ou contactez votre technicien de maintenance local.

Précautions d'utilisation

- Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux capacités réseau de l'emplacement d'installation. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus d'informations sur les exigences liées au réseau.
- Manipulez l'appareil avec précaution. Évitez les chocs et ne laissez pas tomber l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé en intérieur.
- Ne débranchez pas directement l'appareil de l'alimentation lorsqu'il fonctionne. Mettez l'appareil hors tension en appuyant sur le bouton d'alimentation situé à l'avant de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements chauds ou humides pendant une période prolongée. Le non-respect de cette consigne entraîne la dégradation des composants et la réduction de la durée de vie de l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à une source de chaleur directe.
- Assurez-vous que toutes les données sont effacées de l'appareil avant de le mettre au rebut.

Mentions légales

Aspects juridiques de l'enregistrement vidéo et sonore

Lors de l'utilisation de produits MOBOTIX AG, vous êtes tenu de vous conformer à l'ensemble des réglementations relatives à la protection des données qui s'appliquent à la surveillance vidéo et audio. Selon la législation nationale et le site d'installation de la MOBOTIX CLOUD 304+, l'enregistrement de données vidéo et audio peut être soumis à une documentation spéciale voire être interdit. Tous les utilisateurs de produits MOBOTIX sont donc tenus de s'informer des réglementations applicables et de s'y conformer. MOBOTIX AG décline toute responsabilité en cas d'utilisation illicite de ses produits.

Déclaration de conformité

Les produits de MOBOTIX AG sont certifiés conformément aux réglementations applicables de l'UE et d'autres pays. Vous trouverez les déclarations de conformité pour les produits de MOBOTIX sous www.mobotix.com > **Support** > **Centre de téléchargement** > **Marketing & Documentation** > **Certificats et déclarations de conformité**.

Exclusion de responsabilité

MOBOTIX AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des manuels ou règles et réglementations applicables. Nos conditions générales s'appliquent. Vous pouvez télécharger la version actuelle des Conditions générales sur notre site Web à l'adresse www.mobotix.com en cliquant sur le lien **Conditions générales** au bas de chaque page.

Déclaration RoHS

Les produits de MOBOTIX AG sont entièrement conformes aux restrictions de l'Union européenne relatives à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS 2011/65/CE), dans la mesure où ils sont soumis à ces réglementations (pour la déclaration RoHS de MOBOTIX, voir www.mobotix.com > **Support** > **Centre de téléchargement** > **Marketing & Documentation** > **Certificats et déclarations de conformité**).

Mise au rebut

Les produits électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux précieux. Pour cette raison, nous vous recommandons de mettre au rebut les produits MOBOTIX en fin de vie conformément à l'ensemble des exigences et réglementations légales en vigueur (ou de déposer ces

produits dans un centre de collecte municipal). Les produits MOBOTIX ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Si le produit contient une batterie, mettez-la au rebut séparément (le cas échéant, les manuels des produits correspondants contiennent des instructions spécifiques).

Informations destinées aux utilisateurs sur la collecte et la mise au rebut des anciens équipements et des batteries usagées au sein de l'Union européenne

Ces symboles figurant sur l'emballage du produit ou sur les documents d'accompagnement indiquent que les produits électriques et électroniques et les piles usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Pour plus d'informations sur la collecte et le recyclage des produits et batteries usagés, veuillez contacter votre revendeur, votre point de vente ou votre municipalité locale. Conformément à la législation nationale, des sanctions peuvent être applicables en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.



Informations relatives à l'élimination dans les pays en dehors de l'Union européenne

Lors de la mise au rebut de ces éléments, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales pour plus d'informations sur la méthode de mise au rebut appropriée.

Pièces livrées, connecteurs et dimensions

Ce chapitre contient les informations suivantes :

MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge : contenu de la livraison	8
MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge- Connecteurs (avants)	9
MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge - Connecteurs (arrières)	9
MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge - Dimensions	10

MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge : contenu de la livraison



Contenu de la livraison MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge

Article	Quantité	Description
1,1	1	MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge
1,2	1	Cordon d'alimentation
1,3	3	Alimentation externe
1,4	1	Manuel d'instructions de sécurité importantes
1,5	1	MOBOTIX CLOUD 304+Attach ID

MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge- Connecteurs (avants)



MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge - Connecteurs (arrières)



MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge – Dimensions



2

Mise en route

Informations en ligne relatives à MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge

Le MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge est un appareil intelligent qui se connecte à vos caméras de sécurité, enregistre la vidéo et la transmet en toute sécurité à MOBOTIX CLOUD 304+. Vous accédez à votre vidéo et gérez vos caméras à partir d'un navigateur Web ou d'un appareil mobile. Le MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge est installé physiquement sur votre réseau, et une adresse IP lui est attribuée. Cette installation rapide donne des informations de base relatives à l'installation physique de MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge sur votre réseau et à l'attribution d'une adresse IP au matériel.

AVIS! Nous vous recommandons de lire l'intégralité de ces instructions avant de commencer. Vous aurez besoin des éléments suivants :

- MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge (fourni)
- Cordon d'alimentation en courant alternatif (fourni)
- Câbles Ethernet (non fournis)
- MOBOTIX CLOUD 304+ Customer Account

Si vous avez besoin d'une adresse IP statique sur le pont, vous aurez également besoin des éléments suivants :

- Écran
- Clavier USB




Fig. 1: Connexion standard avec commutateur PoE connecté au port CamLAN




Fig. 2: Connexion alternative avec commutateur PoE connecté au routeur Internet (le port CamLAN n'est pas utilisé)

ATTENTION!

Ne connectez pas le port WAN et le port CamLAN du pont au routeur Internet !




Fig. 3: Connexion défectueuse des ports WAN et CamLAN au routeur Internet

Installation physique

ATTENTION!

- Utilisez MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge uniquement sur une surface stable, plane, sans vibration et bien ventilée.
- Conservez-le à l'abri de l'humidité, de la poussière, de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Pour assurer un refroidissement et une ventilation suffisants, prévoyez un espace d'au moins 15 cm sur les côtés et d'au moins 30 cm sur le dessus. Placez le bloc d'alimentation électrique à une distance suffisante du MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge.

1. Placez le MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge dans un endroit sûr.
2. Si vous le souhaitez, fixez l'appareil au mur à l'aide des supports intégrés.
3. Connectez un câble Ethernet de votre réseau au port WAN situé à l'arrière du MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge.

ATTENTION! Ne connectez PAS le CamLAN à votre réseau local. Le CamLAN est conçu pour les caméras uniquement et dessert DHCP.

4. Branchez le cordon d'alimentation sur le MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge. Le pont devrait se mettre sous tension automatiquement.

AVIS! Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation, le pont se met hors tension en quelques secondes. Si le pont est hors tension, appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre sous tension.

Configurez l'adresse IP et les paramètres réseau

Par défaut, MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge obtient une adresse DHCP depuis votre réseau WAN. Si vous avez besoin d'une adresse IP statique, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Connectez le moniteur et le clavier au MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge.
2. Connectez-vous à la console d'administration :
 - Identifiant : `admin`
 - Mot de passe : <5 derniers chiffres du numéro de série>
3. Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, le serveur DNS principal et le serveur DNS secondaire en fonction de votre réseau.

Ouvrez les ports du pare-feu

Si votre MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge est protégé par un pare-feu d'entreprise hautement sécurisé, ouvrez les ports sortants suivants sur votre pare-feu :

Port	Direction	TCP	UDP	Utilisation
80	Sortie	Oui	Non	Connexion vidéo sécurisée
443	Sortie	Oui	Non	Connexion vidéo sécurisée
773	Sortie	Oui	Non	Connexion vidéo sécurisée
8081	Sortie	Oui	Non	Connexion vidéo sécurisée
8082	Sortie	Non	Oui	Connexion vidéo sécurisée
50000 – 60000	Sortie	Oui	Non	Connexion de gestion
50000 – 60000	Sortie	Oui	Non	Connexion de gestion

Connectez-vous à votre compte MOBOTIX CLOUD 304+

- À l'aide d'un navigateur Web, accédez à www.mobotixcloud.com/login.html.
- Connectez-vous en utilisant votre adresse e-mail et votre mot de passe. S'il s'agit de votre première connexion, vous devrez vérifier votre adresse e-mail. Appelez votre revendeur MOBOTIX CLOUD 304+ si vous n'avez pas de MOBOTIX CLOUD 304+ Customer Account.

Ajoutez MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge à votre compte MOBOTIX CLOUD 304+

Le MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge a peut-être déjà été ajouté à votre compte (il apparaît en bas de la page de tableau de bord). Si c'est le cas, vous pouvez passer à l'étape suivante. Si le MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge n'a pas été ajouté, cliquez sur **Ajouter un pont** et entrez le MOBOTIX CLOUD 304+ **Attach ID** de 16 caractères, puis nommez votre pont.



Register your
MOBOTIX product

ABCD-EFGH-IJKL-MNOP



Need help? Check
our website
www.mobotix.com
or scan code.



Documentation on
www.mobotix.com
or scan code.

Network Note: By default, the CamLAN network port serves DHCP addresses and **WILL** conflict with your existing network. **WARNING:** Connect the CamLAN only to cameras, not an existing network.

MOBOTIX

Configuration de caméra

Avant d'ajouter des caméras au MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge, nous vous recommandons fortement de les configurer. Assurez-vous que :

- Les caméras sont branchées et sous tension (via PoE ou une alimentation électrique).
- Les paramètres par défaut des caméras déjà en fonctionnement doivent être réinitialisés pour éviter tout problème.
- Les caméras sont configurées pour utiliser des adresses IP DHCP (ou pour avoir des adresses IP statiques sans conflit).

- Le mot de passe ONVIF de l'utilisateur administrateur a été défini et est disponible pour l'ajout de la caméra à MOBOTIX CLOUD 304+.

AVIS! Lorsque vous modifiez les noms d'utilisateur/mots de passe des caméras, utilisez toujours les **mêmes nom d'utilisateur et mot de passe** pour l'**interface Web** et l'**accès ONVIF** !

- Les caméras ont été sécurisées pour utiliser HTTPS et des mots de passe qui ne sont pas les valeurs par défaut.
- Les caméras utilisent la dernière version du micrologiciel.

AVIS!

La préparation des caméras MOBOTIX **IoT** pour MOBOTIX CLOUD 304+ est beaucoup plus facile en utilisant le **MxManagementCenter** gratuit. Démarrez MxManagementCenter, puis dans l'assistant **Welcome (Bienvenue)**, sélectionnez **Add and start Pre-Configuration Mode (Ajouter et démarrer le mode de pré-configuration)**.



MxManagementCenter vous aidera à effectuer les tâches suivantes :

- Mettre à jour le micrologiciel de la caméra.
- Fixer le système de caméra :
 - Définir un mot de passe sécurisé pour l'interface Web et l'accès ONVIF (utilisez les **mêmes nom d'utilisateur et mot de passe** pour l'interface Web et l'accès ONVIF !).
 - Activer HTTPS pour les connexions.
 - Désactiver l'accès public.
- Configurer les paramètres de base :
 - Paramètres Ethernet (adresse IP statique/DHCP).
 - Paramètres d'image et d'exposition de base.
 - Appliquer les paramètres de date et d'heure.

Pour télécharger MOBOTIX MxManagementCenter, ouvrez www.mobotix.com > **Support** > **Centre de téléchargement** > **Téléchargements de logiciels** ou scannez le code QR.

Connectez les caméras via Ethernet

La méthode de configuration recommandée est indiquée dans [Fig. 1: Connexion standard avec commutateur PoE connecté au port CamLAN](#). MOBOTIX recommande de placer votre caméra sur un réseau physiquement distinct appelé CamLAN. Le MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge fournit des adresses DHCP sur le CamLAN. Les caméras peuvent également être connectées au même réseau que le pont WAN. Les caméras dont l'adresse IP est valide (DHCP ou statique) apparaissent dans le tableau de bord MOBOTIX CLOUD 304+ et peuvent être ajoutées à votre compte.

Ajoutez des caméras MOBOTIX CLOUD 304+ à votre compte MOBOTIX CLOUD 304+

- Accédez à votre tableau de bord et cliquez sur le signe + en regard des caméras que vous souhaitez ajouter à votre compte.
- Entrez le nom d'utilisateur ONVIF et le mot de passe de la caméra, le cas échéant.

Ajoutez des étiquettes et configurez les caméras

- Dans le tableau de bord, cliquez sur l'icône d'engrenage et réglez les paramètres de votre caméra.
- Créez des étiquettes sur vos caméras pour les regrouper.
- Vous pouvez télécharger notre application sur l'App Store d'Apple ou dans la boutique Google Play. Recherchez MOBOTIX CLOUD 304+ App.

Spécifications techniques

Matériel MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge

Code de commande	Mx-S-BRIDGEB-DT-20
Nombre maximal de caméras	Jusqu'à 20 caméras IP/canaux ONVIF S à 4 MP
Interfaces	<ul style="list-style-type: none">▪ 2x Gigabit Ethernet (WAN, CamLAN, arrière)▪ 1x HDMI (arrière)▪ 1x VGA (arrière)▪ 4x USB 3.0 (avant)▪ 1x microphone 3,5 mm (avant)▪ 1x casque 3,5 mm (avant)
Cryptage	<ul style="list-style-type: none">▪ TLS Version 1.2▪ AES 256 (algorithme propriétaire)▪ HTTPS
Alimentation électrique	Alimentation externe du système
Alimentation électrique	100 – 240 V CA, max. 20 Watt
Ventilateurs de refroidissement	Aucun
Dimensions (L x H x P)	180 x 64 x 127 mm/7.08 x 2.5 x 5 po
SSD	1x SDD 1 To (inclus)
Stockage en réseau	800 Go (pour 2 jours de mise en mémoire tampon sur site)
Plage de température	-10 to 50 °C/14 to 122 °F
Plage d'humidité	0 to 70 % relative humidity
Certifications	FCC, CE, UKCA, RoHS, SGS, RCM, NOM, NYCE, ITE E231847, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Documentation technique détaillée	www.mobotix.com > Support > Centre de téléchargement > Marketing & Documentation > Manuels

MOBOTIX

BeyondHumanVision

FR_04/23

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse D-67722 Langmeil • Tél. : +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX est une marque déposée de MOBOTIX AG enregistrée dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Sujet à modification sans préavis. MOBOTIX n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG2023